



# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΕ ΣΤΗΛΗ/ΜΙΣΗ ΣΤΗΛΗ

### Συμβουλές

Σημαντικό: οποιαδήποτε επέμβαση εγκατάστασης ή συντήρησης πρέπει να εκτελείται με το φούρνο αποσυνδεδεμένο από το ηλεκτρικό δίκτυο.

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύουσα
- τοπική νομοθεσία.
  Αφού βγάλετε το φούρνο από τη συσκευασία του, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά και ότι η πόρτα κλείνει σωστά. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στην Αντιπροσωπεία ή στο πλησιέστερο Σέρβις.
- Αφού βγάλετε το φούρνο από τη συσκευασία του, τοποθετήστε τον στη βάση από φελιζόλ για να τον προστατέψετε από ζημιές.
- Για την τοποθέτηση του φούρνου συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών.
- Μην προσπαθείτε να σηκώσετε το φούρνο από το χερούλι της πόρτας, αλλά χρησιμοποιήστε τις ειδικές λαβές στα πλευρά.

## Προετοιμασία του επίπλου

- Τα έπιπλα κουζίνας που έρχονται σε άμεση επαφή με το φούρνο πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα (ελάχ. 80 °C).
- Κόψτε τον πάγκο της κουζίνας πριν τοποθετήσετε τη συσκευή. Αφαιρέστε προσεκτικά τα πριονίδια και τις σκόνες γιατί μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής.
- Οι διαστάσεις του φούρνου και του πάγκου
- φαίνονται στις εικόνες 1-2-3. Για να εξασφαλίσετε κατάλληλο αερισμό, συνιστάται να αφήνετε κάποια απόσταση στο πίσω μέρος του φούρνου (σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου). Η πρόσβαση στο πίσω μέρος του φούρνου δεν πρέπει να επιτρέπεται μετά την εγκατάσταση.
- Οι φούρνοι χωρίς σύστημα ψύξης δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε μισή στήλη (εικ. 2).
- Κατά την εγκατάσταση, φροντίστε τα τοιχώματα του φούρνου να μην έρχονται σε επαφή με τα διπλανά έπιπλα (εικ. 4-5).
- Για τους φούρνους που εγκαθίστανται κάτω από τον πάγκο εργασίας η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στο πάνω άκρο του φούρνου και το κάτω άκρο του πάγκου εργασίας είναι 5 mm. (Εικ. 6). Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής το άνοιγμα αυτό πρέπει να είναι πάντα ελεύθερο.
- Εάν ο φούρνος δεν είναι στερεωμένος στον τοίχο, πρέπει να στερεώνεται με ειδικά στηρίγματα του εμπορίου (G) (εικ. 7).

## Ηλεκτρική σύνδεση

Βάσει του νόμου, η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική.

- Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς.
- Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τη σωστή ηλεκτρική σύνδεση και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να έχει μήκος που να επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής μετά την εγκατάσταση.
- Για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά την εγκατάσταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί πολυπολικός διακόπτης με ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επαφών 3 mm.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες.
- Μετά την εγκατάσταση, δεν πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

#### Σύνδεση του φούρνου στο ηλεκτρικό δίκτυο

- Βεβαίωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου. Η πινακίδα χαρακτηρίστικών βρίσκεται στο εμπρός μέρος του φούρνου και είναι ορατή με την πόρτα ανοιχτή.
- Εάν ο φούρνος δεν διαθέτει ηλεκτρικό καλώδιο, ενεργήστε ως εξής:
- 1. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες στερέωσης από το καπάκι του ακροδέκτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πίσω καλύμματος του φούρνου.
- 2. Βγάλτε το καπάκι για να έχετε πρόσβαση στον ακροδέκτη και τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας (βλ. πίν.) από το άνοιγμα στο πίσω μέρος του φούρνου.
- 3. Συνδέστε το καλώδιο στον ακροδέκτη σφίγγοντας καλά τις βίδες και στερεώστε το με την ασφάλεια.
- Τοποθετήστε πάλι το καπάκι προσαρμόζοντας τις δύο προεξοχές στις ειδικές υποδοχές και στερεώστε το με τις δύο βίδες.

Πίνακας ηλεκτρικού καλωδίου	
Αριθμός αγωγών	Τύπος καλωδίου
1N+ 🚣 ~	H05 RR-F 3 X 1,5 mm <sup>2</sup>
2+ 👉 ~	H05 RR-F 3 X 1,5 mm² (μόνο για την Ελβετία)

#### Στερέωση του φούρνου

- Ανασηκώστε το φούρνο από τις ειδικές λαβές στα πλευρά και τοποθετήστε τον στην υποδοχή του επίπλου, έτσι ώστε να μην παγιδευτεί το ηλεκτρικό καλώδιο (εικ. 8).
- Κεντράρετε το φούρνο στην υποδοχή του επίπλου πριν τον στερεώσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πλαστικοί αποστάτες είναι τοποθετημένοι σωστά στις ειδικές οπές στερέωσης. Στη συνέχεια στερεώστε το φούρνο στο έπιπλο με τις βίδες του εξοπλισμού.







































