

## ПРАЛЬНА МАШИНА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торгова марка	WHIRLPOOL
Комерційний код	FFB 11469 BCV UA
Завантаження в кг, бавовна	11
Клас енергоспоживання	A+++

**Енергоспоживання 183 кВт на рік, розраховується на 220 стандартних циклів прання для бавовни при 60°C та 40°C враховуючи повне чи часткове завантаження, та споживання в енерго-зберігаючих режимах. Фактичне енергоспоживання залежить від фактичного використання пристрою.**

Енергоспоживання при стандартній програмі 60°C для бавовни при повному завантаженні.	1.1 кВт
Енергоспоживання при стандартній програмі 60°C для бавовни при половинному завантаженні.	0.66 кВт
Енергоспоживання при стандартній програмі 40°C для бавовни при половинному завантаженні.	0.66 кВт
Споживана потужність в режимі очікування	8 Вт
Споживана потужність у вимкненому режимі	0.5 Вт

**Споживання води 14000 літрів в рік, розраховується на 220 стандартних циклів прання для бавовни при 60°C та 40°C враховуючи повне чи часткове завантаження, та споживання в енерго-зберігаючих режимах. Фактичне споживання води залежить від фактичного використання пристрою.**

**Ефективність віджиму – клас B, за шкалою від G (найнижча ефективність) до A (найвища ефективність)**

Максимальна швидкість обертання	1351 об/хвилину
Вміст вологи % в сухій білизні після віджиму на максимальних обертах - NEW (2010/30/EC)	53%

**«Програма Бавовна 60°» та «Програма Бавовна 40°» є стандартними програмами прання до яких стосується інформація на етикетці та відноситься довідка. Ці програми підходять для прання бавовняної білизни середнього степеню забруднення та являють собою найбільш ефективні програми з погляду комбінованого споживання енергії і води.**

Середній час прання при режимі «Програма Бавовна 40°» та половинному завантаженні	180 хвилин
Середній час прання при режимі «Програма Бавовна 60°» та повному завантаженні	240 хвилин
Середній час прання при режимі «Програма Бавовна 60°» та половинному завантаженні	180 хвилин
Тривалість режиму очікування	30 хвилин
Рівень шуму при пранні, дБ	56
Рівень шуму при віджиму, дБ	78

Тип встановлення

Окрема