

INFORMATIVNI LIST PROIZVODA PRALNI STROJI

IME ZNAMKE	WHIRLPOOL
KOMERCIALNA OZNAKA	FWSG71283BV EE
NAZIVNA KAPACITETA V kg, BOMBAŽ	7
RAZRED ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI	A+++

Letna poraba energije je 175 kWh, pri opravljenih 220 standardnih pralnih ciklov za program bombaž pri 60 °C in 40 °C s polnim in delnim polnjenjem perila in poraba v načinu delovanja z nizko porabo. Dejanska poraba energije bo odvisna od načina uporabe pralnega stroja.

PORABA ENERGIJE STANDARDNEGA PROGRAMA ZA BOMBAŽ PRI 60 °C OB POLNEM POLNENJU PERILA	0.908 kWh
---	-----------

PORABA ENERGIJE STANDARDNEGA PROGRAMA ZA BOMBAŽ PRI 60 °C OB POLOVIČNEM POLNENJU PERILA	0.671 kWh
---	-----------

PORABA ENERGIJE STANDARDNEGA PROGRAMA ZA BOMBAŽ PRI 40 °C OB POLOVIČNEM POLNENJU PERILA	0.671 kWh
---	-----------

PORABA ENERGIJE KADAR JE STROJ V STANJU PRIPRAVLJENOSTI	8 W
---	-----

PORABA ENERGIJE KADAR JE STROJ IZKLJUČEN	0.5 W
--	-------

Letna poraba vode je 10670 litrov, pri opravljenih 220 standardnih pralnih ciklov za program bombaž pri 60 °C in 40 °C s polnim in delnim polnjenjem perila in poraba v načinu delovanja z nizko porabo. Dejanska poraba vode bo odvisna od načina uporabe pralnega stroja.

Razred učinkovitosti ožemanja C na lestvici od G (najmanj učinkovito) do A (najbolj učinkovito)

NAJVEČJE ŠTEVILO OBRATOV OŽEMANJA	1151 RPM
-----------------------------------	----------

Vsebnost vlage perila po ožemanju v % z največjim številom obratov –NEW (2010/30/EC)	53%
--	-----

Informacije na oznaki se nanašajo na uporabo standardnih pralnih programov in sicer "60° Cotton" in "40° Cotton" Programa sta primerna za pranje normalno umazanega perila in sta najbolj učinkovita programa v smislu porabe energije in vode.

POVPREČEN ČAS PRANJA S PROGRAMOM Eco Bombaž 40° Cotton S POLOVIČNIM POLNENJEM	190 min
---	---------

POVPREČEN ČAS PRANJA S PROGRAMOM Eco Bombaž 60° Cotton S POLNIM POLNENJEM	260 min
---	---------

POVPREČEN ČAS PRANJA S PROGRAMOM Eco Bombaž 60° Cotton S POLOVIČNIM POLNENJEM	195 min
---	---------

TRAJANJE DELOVANJA V STANJU PRIPRAVLJENOSTI	30 min
---	--------

NIVO HRUPA MED PRANJEM dB(A) pri 1 pW	50
---------------------------------------	----

NIVO HRUPA MED OŽEMANJEM dB(A) pri 1 pW	78
---	----

NAČIN NAMESTITVE	Prostostoječi
------------------	---------------